



LK FUGA® indsats PIR 180° 230 V 250R

AAK506D6310

EAN-nr: 5703302135184

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Nærværende aftaster
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mekanisme med afdækning
følertype	PIR
belastningstype	40...250 W glødelampe
farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningsspænding	230 V
Maksimal effektforbrug i W	1 W
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
Tidsforsinkelse	2 s...20 min
lys intensity justerbar	0...1000 lux
Aftastningsvinkel	90° vandret til 2
Område for bevægelsesregistrering	9 x 18 m
Tilstedeværelsesdetektor-område	6 x 12 m
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal
tilslutningskapacitet på klemmer	2 x 2.5 mm²
Montering af enhed	Planforsænket
montage højde	2,15 m
Installationstype	Indendørs

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C
Relativ fugtighed	5...95 %
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
Standarder	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 60669-2-1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Miljøfodaftryk	
Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt
Use Better	
Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	023adda4-02c2-4576-b961-6f91a91aba55
Use Again	
Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande